

CENTRAL DE INCENDIOS

URANO VCN-xx



Central de incendios URANO de 2/4/8 y 12 zonas convencionales. Teclado y llave para introducir código de acceso (3 niveles). Hasta 5 formas distintas de programar las zonas, incluyendo la detección por coincidencia en la misma zona o zonas distintas. Indicación diferenciada de pulsador o detector en alarma en la misma zona. Salida auxiliar de alimentación 24Vcc 300mA. Relé de alarma y de avería, NA, NC y C. 2 salidas supervisadas de sirena de 300 mA cada una. Posibilidad de disparo de sirenas por zona. Capacidad para 2 baterías de 12V. 7A. Fabricada en ABS.

MECÁNICAS	
CAJA	PLÁSTICO ABS V0
MEDIDAS	Ancho/alto/fondo 380X315X105mm
PESO	2,5 KG sin baterías
ENTRADA DE CABLE SUPERIOR	12 ENTRADAS PREMARCADAS DE 20MM
ENTRADA DE CABLES TRASERA	2 ENTRADAS PREMARCADAS DE 20X60MM
AMBIENTALES	
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-5 a 45° C (recomendada de 5 a 35° C)
HUMEDAD	5% A 95% NO CONDENSADA
SELLADO	IP30
ELÉCTRICAS	
ALIMENTACIÓN PRIMARIA	UNIVERSAL 100-240VAC 50-60HZ 1,5 A
ALIMENTACIÓN SECUNDARIA	2X2,2AH ACIDO PLOMO ESTANCAS
FUSIBLE ALIMENTACIÓN PRIMARIA (RED)	T 4 A L 250V 5X20
FUSIBLE ALIMENTACIÓN SECUNDARIA (BATERIAS)	F 1.6 A L 250V 5X20
SALIDAS DE SIRENAS	FUSIBLE ELECTRÓNICO AUTORESETEABLE 315mA (800mA 1s)
SALIDA AUXILIAR	FUSIBLE ELECTRÓNICO AUTORESETEABLE 315mA (800mA 1s)
CORRIENTE MÁXIMA POR ZONA	57Ma (57000uA) a 0v (cortocircuito)